

PIRAMIDE SCACCIA UCCELLI

COSA C'E' NEL KIT:

1 motore/unità di controllo con cavo - 1 cornice per gli specchi - 3 specchi - 2 specchi rossi - 2 pinze per batteria (versione a batteria) - 1 alimentatore universale (versione a 220V) - cavo lungo accessorio opzionale.

ASSEMBLAGGIO DEGLI SPECCHI:

prima dell'assemblaggio controllare quel'è il miglior specchio da montare a seconda del tipo di uccelli che si intende scacciare. Rimuovere la protezione di carte adesiva dagli specchi non colorati. Far scivolare gli specchi all'interno della cornice piramidale, i puntali neri terranno fermi i triangoli di vetro (è possibile inserire sui puntali anche i piccoli fermagli rossi per ulteriore sicurezza). Posizionare la piramide montata sullo stelo del motore, inserendola sulle fessure-guida e **premendo con delicatezza ed attenzione.**

MONTAGGIO

può essere fissata ad una palizzata o stecato oppure su un singolo supporto di legno (vedi disegno in fondo alla pag.), in commercio esistono pali di legno da giardino di forma squadrata. L'unità deve essere posizionata verticalmente con viti da legno o tasselli negli appositi due fori del braccetto posto sul retro dell'unità. Assicurarsi di fissare la piramide nella parte più alta del supporto scelto, in modo che la piramide stessa sia in grado di ruotare liberamente. La parte sottostante è dotata di un sensore e non deve essere coperta altrimenti il motore di fermerà: il sensore serve per la notte per risparmiare l'energia della batteria e il suo utilizzo è irrilevante se si collega la Piramide a rete. Ora l'unità è pronta per essere messa in funzione.

FUNZIONAMENTO CON BATTERIA

Collegare i coccodrilli ad una batteria tipo auto a 12V ben carica: ROSSO al polo positivo (+), NERO al polo negativo (-). L'unità entra immediatamente in funzione (purché ci sia la luce del giorno). La Piramide funzionerà circa 10 settimane con una batteria d'auto da 55Ah completamente carica in funzione delle ore di luce diurna.

COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA

Se si utilizza l'unità nei pressi di un caseggiato, è possibile ricorrere ad un alimentatore da 12V / 300 mA (marchiato CE per non invalidare la garanzia). La grossezza del cavo dipende dalla distanza dalla presa della corrente. Si consiglia un cavo da 1,5 mm per una distanza superiore ai 20 mt. Considerare che posizionando il variatore di tensione dell'alimentatore su 9 Volt oppure 4,5 Volt, anziché 12V, la rotazione del motore e quindi la piramide rallenterà.

ATTENZIONE! Non portare fuori dall'edificio corrente a 220V. Se lo si desidera, affidarsi esclusivamente ad un tecnico qualificato in grado di effettuare un impianto sicuro e a norma con le vigenti leggi. Quando non si usa riporre la piramide in un luogo asciutto. I coccodrilli possono essere protetti con spray anti-corrosione. Non utilizzare alcun tipo di spray sul gruppo motore.

QUALE SPECCHIO SCEGLIERE

Per scacciare corvi e cornacchie si consiglia di montare 2 specchi rossi ed 1 normale. Per tutti gli altri tipi di uccelli si consiglia l'utilizzo solo degli specchi non colorati. Una buona idea è incollare ai 3 angoli dei pezzi di nastro olografico che ruotando insieme alla piramide ne aumentano l'effetto dissuasivo. **NOTA BENE: In alcuni casi gli uccelli infestanti sono già insidiati da parecchio tempo, probabilmente hanno trovato un buon approvvigionamento di cibo ed hanno nidificato; questa situazione è difficile pertanto per i primi 4-5 giorni potrebbe essere necessario spaventarli con ulteriori mezzi oltre all'impiego della piramide (ad es. botti, interventi diretti sul sito oppure dissuasori sonici). Se hanno lasciato sporizia o hanno nidificato si raccomanda di pulire il sito. In seguito la piramide avrà il massimo effetto e basterà da sola a tenerli lontani.**



SCHEMA PER L'USO CON L'ALIMENTATORE

